

Brand en evacuatie / Zelfstandig / X-Sense

XH02-M

X-SENSE



Kenmerken

- X-Sense
- Onafhankelijke thermische brandmelder
- Draadloze communicatie 868MHz
- Hiermee kunnen meerdere apparaten tegelijkertijd worden aangesloten om af te spelen via een Hub SBS50
- Mobiele bediening via de X-Sense Home Security-toepassing
- Tot 50 detectors aangesloten op de Hub
- Verkleind formaat
- Alarm 85 dB naar 3m
- Controlelampje branddetectie
- Testknop
- Vermogen 1 stapel CR17450 3.0 V
- Niet-vervangbare batterij
- Batterijlevensduur 10 jaar
- Hoogwaardige materialen

Specificaties

Merk	X-Sense
Type detector	Thermisch
Draadloze communicatie	RF 868MHz
Maximum aantal apparaten aangesloten op de Hub	50
Draadloos bereik	Tot 500m
APP voor smartphone	X-Sense Home Security
Dekkingsgebied	20m2
Stroom in rust	~15 uA
Stroom in alarm	~150 mA
Geluidsvermogen	~85dB naar 3m
Levensduur batterij	Zelfstandig: 10 jaar Verbonden met SBS50: 7 jaar
Batterij	1x CR17450 3.0 V (niet vervangbaar)
Levensduur detector	10 jaar
operationele temperatuur	0~55°C
Luchtvochtigheid	~85% RH
Afmetingen	111 (Ø) x 44 (H) mm